

香川県県民ホール 小ホール照明設備一覧表(1)

2017年9月1日現在

[調光操作卓]

メーカー	東芝エルティエーエンジニアリング株式会社
型名	LICSTAR-IV TypeS
入力電源	AC3相4線 182/105V 60Hz 480KVA
調光制御信号	イーサネット(ART-NET)。 DMX-512/1990 4系統
最大制御チャンネル数	2048ch
最大制御調光回路数	2048回路
パッチ場面	6場面+持込卓用2場面
プリセットフェーダ	120本3段/360本1段
サブマスターフェーダ	30本×20ページ×6バンク
最大記憶数	2000シーン
チェイス	100パターン。トータル2000ステップ
ステップタイム	0.01~59.99秒(0.01秒単位)
外部記憶装置	USBメモリ使用可能
JASCII	セーブ/ロード可能
COMOS	使用できない
誘導灯の消灯	可能
調光室の位置	1階席上手
調光室から下手袖 までの距離	60m

[リモコンピンスポットライト操作卓]

メーカー	ウシオライティング株式会社
型式	URC/LRC-DCB
台数	2台
PAN	ジョイスティックによる操作。動作速度調整可能
TILT	ジョイスティックによる操作。動作速度調整可能
シャッター	動作速度調整可能
ポジション記憶数	10シーン

[LEDボーダーライト カラー操作]

メーカー	東芝エルティエーエンジニアリング株式会社
タッチパネル式カラー制御ユニット	RGBモード CMYモード ピッカーモード

香川県県民ホール 小ホール照明設備一覧表(2)

2017年9月1日現在

[サスペンションライト]

設備名称	設備内容	
プロサス	C型 30Aコンセント	AC100V 調光 12回路24個
	C型 30Aコンセント	AC100V 純直 3回路6個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直 2回路2個
	イーサネットコネクタ	2系統2個(下手・上手)
1サス (1ブリッジ)	C型 30Aコンセント	AC100V 調光 38回路76個
	C型 30Aコンセント	AC100V 純直 4回路12個(うち1回路は、ボーダーライトで使用)
	平行15Aコンセント	AC100V 純直 2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)
2サス (2ブリッジ)	C型 30Aコンセント	AC100V 調光 38回路76個
	C型 30Aコンセント	AC100V 純直 4回路12個(うち1回路は、ボーダーライトで使用)
	平行15Aコンセント	AC100V 純直 2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)
3サス	C型 30Aコンセント	AC100V 調光 32回路64個
	C型 30Aコンセント	AC100V 純直 2回路12個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直 2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)
4サス	C型 30Aコンセント	AC100V 調光 32回路64個
	C型 30Aコンセント	AC100V 純直 2回路12個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直 2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)

1サス、2サス、3サス、4サスには、FQB-1000WとCSQ-1000Wを吊っています。基本吊りは決まっています。
プロサスは、機材を吊っていません。

香川県県民ホール 小ホール照明設備一覧表(3)

2017年9月1日現在

[水平ライト]

設備名称	設備内容	
UH	C型 20Aコンセント	AC100V 調光 24回路128個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直 2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)
	500Wハロゲンフラッドライト128台。8色。1色16台。	
	型式/UH5-500	メーカー/松村電機製作所
	常設の色/#71、#72、#63、#22、#78、#73、#57、#W。 シート枠/236×285mm	
UH切り替えコンセント	C型 30Aコンセント	AC100V 調光 24回路48個
LH	C型 30Aコンセント	AC100V 調光 24回路24個
	間口9間。300Wハロゲンフラッドライト144灯。8色。1色18灯。	
	型式/LH5-8	メーカー/松村電機製作所
	常設の色/#72、#59、#22、#40、#78、#73、#87、#W。 シート枠/220×280mm	

[ボーダーライト]

設備名称	設備内容	
1BL	C型 30Aコンセント	AC100V 純直 1回路3個
	型式/AL-LED-BL-5-C	フルカラー(R、G、B、EB、W)
	12台	平行接地極付15Aプラグ 移動用フラッドライトとして使用可能
2BL	C型 30Aコンセント	AC100V 純直 1回路3個
	型式/AL-LED-BL-5-C	フルカラー(R、G、B、EB、W)
	12台	平行接地極付15Aプラグ 移動用フラッドライトとして使用可能

[天井反射板ライト]

設備名称	設備内容	
天井反射板ライト	12回路(2SL#1～#12と切替回路)	
	500Wハロゲンライト51台。	
	型式/QCO5-500W-N	メーカー/丸茂電機

香川県県民ホール 小ホール照明設備一覧表(4)

2017年9月1日現在

[フロントサイドスポットライト]

設備名称	設備内容	
2FR(下手) 回路	C型 30Aコンセント	AC100V 調光5回路11個
	C型 30Aコンセント	AC100V 純直1回路1個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直1回路1個
2FR(下手) 常設器具	1kW平凸レンズスポットライト	1色3台 3色、計9台。8インチ。C型30Aプラグ。
	型式/LNC-250-1000W	メーカー/丸茂電機
	ソースフォー	1台。C型30Aプラグ。
	型式/SOURCE FOUR 436	メーカー/ETC
	ソースフォーズーム	1台。C型30Aプラグ。
型式/SOURCE FOUR ZOOM 42550	メーカー/ETC	
3FR(下手) 回路	C型 30Aコンセント	AC100V 調光5回路11個
	C型 30Aコンセント	AC100V 純直1回路1個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直1回路1個
	イーサネットコネクタ	1系統1個
3FR(下手) 常設器具	1kW平凸レンズスポットライト	1色3台 3色。8インチ。C型30Aプラグ。
	型式/LNC-250-1000W	メーカー/丸茂電機
	1. 5kWメニスカスハイベックスレンズスポットライト 3台。8インチ。C型30Aプラグ。	
型式/FQH-1500WS1-16RC2	メーカー/丸茂電機	

上手は、下手と同じ設備内容です。

[第1シーリングライト]

設備名称	設備内容	
1CL 回路	C型 30Aコンセント	AC100V 調光12回路24個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統1個
1CL 常設照明器具	1. 5kW平凸レンズスポットライト	24台。8インチ。C型30Aプラグ。
型式/LNC2-400-1500W	メーカー/丸茂電機	
1CL リモコンフォロー スポットライト	C型 30Aコンセント	AC100V 調光2回路2個
	型式/URC-1002D/e	C型30Aプラグ
	上下動作角度/水平より上向き5° 下向き5° 左右動作角度/320°	
使用チャンネル数/6ch	メーカー/ウシオライティング	

[第2シーリングライト]

設備名称	設備内容	
2CL 回路	C型 30Aコンセント	AC100V 調光12回路24個
	平行15Aコンセント	AC100V 純直2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統1個
2CL 常設照明器具	2kW平凸レンズスポットライト	24台。8インチ。C型30Aプラグ。
型式/LNC2-400-2000W	メーカー/丸茂電機	

[センターピンスポットライト]

設備名称	設備内容	
センターピンスポットライト室	平行15Aコンセント	AC100V 純直1回路1個
センターピンスポットライト	クセノンフォロースポットライト	4台
	型式/XPS-2009SR/e	メーカー/ウシオライティング
整流器	型式/KCX-80P1	4台
	メーカー/ウシオライティング	
クリアカム		4個
モニタスピーカー		4台

香川県県民ホール 小ホール照明設備一覧表(6)

2017年9月1日現在

[フロアコンセント]

設備名称	設備内容	
下手	C型 30A	AC100V 調光 20回路20個
	C型 60A	AC100V 調光 4回路4個
	C型 30A	AC100V 純直回路 2回路2個
	平行15A	AC100V 純直回路 2回路2個
上手	C型 30A	AC100V 調光 20回路20個
	C型 60A	AC100V 調光 4回路4個
	C型 30A	AC100V 純直回路 2回路2個
	平行15A	AC100V 純直回路 2回路2個
前	C型 30A	AC100V 調光 8回路8個
奥	C型 30A	AC100V 調光 12回路12個
花道(下手)	C型 30A	AC100V 調光 2回路2個
花道(上手)	C型 30A	AC100V 調光 2回路2個
オーケストラピット(下手)	C型 30A	AC100V 調光 4回路4個。WCと同一回路。
オーケストラピット(上手)	C型 30A	AC100V 調光 4回路4個。WCと同一回路。

[ウォールコンセント]

設備名称	設備内容	
ウォールコンセント(下手)	C型 30A	AC100V 調光 4回路4個。OFCと同一回路。
ウォールコンセント(上手)	C型 30A	AC100V 調光 4回路4個。OFCと同一回路。

[フットライト]

設備名称	設備内容	
フットライト	C型 20A	AC100V 調光 4回路4個 #1回路と#2回路は、下手仮設電源盤と同じ回路 #3回路と#4回路は、上手仮設電源盤と同じ回路
	型式/FL1-124-60 メーカー/松村電機製作所 60W白熱電球 68灯	4回路。1色17灯。 常設の色/#W、#72、#W、#78 シート枠 145×145mm

[花道フットライト]

設備名称	設備内容	
花道フットライト (下手)	C型 20A	AC100V 調光 2回路2個 #1回路と#2回路は、下手仮設電源盤と同じ回路
	型式/FU-122-60 メーカー/松村電機製作所	60W白熱電球36灯。2回路。1色18灯 常設の色/#W、#78。シート枠 125×145mm
花道フットライト (上手)	C型 20A	AC100V 調光 2回路2個 #1回路と#2回路は、上手仮設電源盤と同じ回路
	型式/FU-122-60 メーカー/松村電機製作所	60W白熱電球36灯。2回路。1色18灯 常設の色/#W、#78。シート枠 125×145mm