

レクザムホール(香川県県民ホール) 小ホール 照明設備一覧表(1)

2020年7月現在

[調光操作卓]

メーカー	東芝エルティエエンジニアリング株式会社
型名	LICSTAR-IV TypeS
入力電源	AC3相4線 182/105V 60Hz 480KVA
調光制御信号	イーサネット(ART-NET) DMX-512/1990 4系統
最大制御チャンネル数	2048ch
最大制御調光回路数	2048回路
パッチ場面	6場面+持込卓用2場面
プリセットフェーダ	120本3段/360本1段
サブマスターフェーダ	30本×20ページ×6バンク
最大記憶数	2000シーン
チェイス	100パターン / トータル2000ステップ
ステップタイム	0.01~59.99秒(0.01秒単位)
外部記憶装置	USBメモリのみ使用可能 / フロッピー不可
JASCI	セーブ・ロード可能
COMOS	使用不可
誘導灯の消灯	可能
調光室の位置	1階客席上手
調光室から下手袖までの距離	60m

[リモコンピンスポットライト操作卓]

メーカー	ウシオライティング株式会社
型式	URC/LRC-DCB
台数	2台
PAN	ジョイスティックによる操作 / 動作速度調整可能
TILT	ジョイスティックによる操作 / 動作速度調整可能
シャッター	動作速度調整可能
ポジション記憶数	10シーン

[LEDボーダーライト カラー操作]

メーカー	東芝エルティエエンジニアリング株式会社
タッチパネル式カラー制御ユニット	RGBモード CMYモード ピッカーモード

レクザムホール(香川県民ホール) 小ホール 照明設備一覧表(2)

2020年7月現在

[サスペンションライト]

プロサス	調光 / C型 30A	AC100V / 12回路24個
	純直 / C型 30A	AC100V / 3回路6個(下手・上手)
	純直 / 平行15A	AC100V / 2回路2個(下手・上手)
	イーサネットコネクタ	2系統2個(下手・上手)
1サス (1ブリッジ)	調光 / C型 30A	CA100V / 38回路76個
	純直 / C型 30A	AC100V / 4回路12個(下・中・上) ※うち1回路はボーダーライトで使用
	純直 / 平行 15A	AC100V / 2回路2個(下手・上手)
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)
2サス (2ブリッジ)	調光 / C型 30A	AC100V / 38回路76個
	純直 / C型 30A	AC100V / 4回路12個(下・中・上) ※うち1回路はボーダーライトで使用
	純直 / 平行 15A	AC100V / 2回路2個(下手・上手)
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)
3サス	調光 / C型 30A	AC100V / 32回路64個
	純直 / C型 30A	AC100V / 2回路12個
	純直 / 平行 15A	AC100V / 2回路2個(下手・上手)
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)
4サス	調光 / C型 30A	AC100V / 32回路64個
	純直 / C型 30A	AC100V / 2回路12個
	純直 / 平行 15A	AC100V / 2回路2個(下手・上手)
	イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)

※1～4サスには、FQB-1000WとCSQ-1000Wを吊っています。基本吊りは決まっていません。

※プロサスは、機材を吊っていません。

[ホリゾンライト]

UH	回路	調光 / C型 20A	AC100V / 24回路128個	
		純直 / 平行 15A	AC100V / 2回路2個	
		イーサネットコネクタ	1系統1個(上手)	
常設機材	500W ハロゲンフラッドライト 128灯(8色、各16灯) 型式 UH5-500 メーカー 松村電機製作所 常設の色 #71 #72 #63 #22 #78 #73 #57 #W / シート枠 236×285mm			
UH切り替えコンセント	回路	調光 / C型 30A	AC100V / 24回路48個	
LH	回路	調光 / C型 30A	AC100V / 24回路24個	
	常設機材	300W ハロゲンフラッドライト 144灯(8色、各18灯) / 間口9間 型式 LH30841 メーカー 松村電機製作所 常設の色 #72 #59 #22 #40 #78 #73 #87 #W / シート枠 220×280mm		

[ボーダーライト]

1BL	回路	純直 / C型 30A	AC100V / 1回路3個
	常設機材	型式 AL-LED-BL-5-C 12台 フルカラー(R、G、B、EB、W) 平行接地極付15Aプラグ 移動用フラッドライトとして使用可能	
2BL	回路	純直 / C型 30A	AC100V / 1回路3個
	常設機材	型式 AL-LED-BL-5-C 12台 フルカラー(R、G、B、EB、W) 平行接地極付15Aプラグ 移動用フラッドライトとして使用可能	

[天井反射板ライト]

天井反射板ライト	12回路(2SL#1～#12と切替回路)		
	500W ハロゲンライト	51台	
	型式 QCO5-500W-N	メーカー 丸茂電機	

レクザムホール(香川県県民ホール) 小ホール 照明設備一覧表(3)

2020年7月現在

[フロントサイドスポットライト]

2FR	回路	調光 / C型 30A	AC100V / 5回路11個
		純直 / C型 30A	AC100V / 1回路1個
		純直 / 平行 5A	AC100V / 1回路1個
	常設機材	1kW平凸レンズスポットライト 型式 LNC-250-1000W	9台(3台3段) / 8インチ / C型30Aプラグ メーカー 丸茂電機
		ソースフォー 型式 SOURCE FOUR 436	1台 / C型30Aプラグ メーカー ETC
		ソースフォーズーム 型式 SOURCE FOUR ZOOM 42550	1台 / C型30Aプラグ メーカー ETC
3FR	回路	調光 / C型 30A	AC100V / 5回路11個
		純直 / C型 30A	AC100V / 1回路1個
		純直 / 平行 5A	AC100V / 1回路1個
		イーサネットコネクタ	1系統1個
	常設機材	1kW平凸レンズスポットライト 型式 LNC-250-1000W	9台(3台3段) / 8インチ / C型30Aプラグ メーカー 丸茂電機
		1.5kWメニスカスハイバックスレススポットライト 型式 FQH-1500WS1-16RC2	3台(3台1段) / 8インチ / C型30Aプラグ メーカー 丸茂電機

※下手・上手それぞれに上記の設備があります。

[第1シーリングライト]

1CL	回路	調光 / C型 30A	AC100V / 12回路24個
		純直 / 平行 5A	AC100V / 2回路2個
		イーサネットコネクタ	1系統1個
常設機材	1.5kW平凸レンズスポットライト 型式 LNC2-400-1500W	24台 / 8インチ / C型30Aプラグ メーカー 丸茂電機	
	リモコンフォロー スポットライト	回路 調光 / C型 30A AC100V / 2回路2個 型式 URC-1002D/e C型30Aプラグ 上下動作角 水平より上向き5° 下向き55° / 左右動作角度 320° 使用チャンネル数 6ch メーカー ウシオライティング	

[第2シーリングライト]

2CL	回路	調光 / C型 30A	AC100V / 12回路24個
		純直 / 平行 5A	AC100V / 2回路2個
		イーサネットコネクタ	1系統1個
常設機材	2kw平凸レンズスポットライト 型式 LNC2-400-2000W	24台 / 8インチ / C型30Aプラグ メーカー 丸茂電機	

[センターピンスポットライト]

センターピンスポットライト	回路	純直 / 平行 5A	AC100V / 1回路1個
	常設機材	クセノンフォロースポットライト 型式 XPS-2009SR/e 2000W	4台 メーカー ウシオライティング
		整流器	4台
		型式 KCX-80P1	メーカー ウシオライティング
クリアカム			4個
モニタスピーカー			4台

レクザムホール(香川県県民ホール) 小ホール 照明設備一覧表(4)

2020年7月現在

[フロアコンセント]

下手	調光 / C型 30A	AC100V / 20回路20個
	調光 / C型 60A	AC100V / 4回路4個
	純直 / C型 30A	AC100V / 2回路2個
	純直 / 平行 15A	AC100V / 2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統2個(舞台袖前奥)
上手	調光 / C型 30A	AC100V / 20回路20個
	調光 / C型 60A	AC100V / 4回路4個
	純直 / C型 30A	AC100V / 2回路2個
	純直 / 平行 15A	AC100V / 2回路2個
	イーサネットコネクタ	1系統2個(舞台袖前中)
前	調光 / C型 30A	AC100V / 8回路8個
奥	調光 / C型 30A	AC100V / 12回路12個
花道(下手)	調光 / C型 30A	AC100V / 2回路2個
花道(上手)	調光 / C型 30A	AC100V / 2回路2個
オーケストラピット(下手)	調光 / C型 30A	AC100V / 4回路4個 ※WCと同一回路
オーケストラピット(上手)	調光 / C型 30A	AC100V / 4回路4個 ※WCと同一回路

[ウォールコンセント]

ウォールコンセント(下手)	調光 / C型 30A	AC100V / 4回路4個 ※OFCと同一回路
ウォールコンセント(上手)	調光 / C型 30A	AC100V / 4回路4個 ※OFCと同一回路

[フットライト]

フットライト	回路	調光 / C型 20A	AC100V / 4回路4個 ※回路1、2は下手仮設電源盤と同じ回路 ※回路3、4は上手仮設電源盤と同じ回路
	常設機材	型式 FL1-124-60 メーカー 松村電機製作所	60W白熱電球68灯 / 4回路 / 1色17灯 常設の色 #W #72 #W #78 / シート枠 145×145mm

[花道フットライト]

花道フットライト (下手)	回路	調光 / C型 20A	AC100V / 2回路2個 ※回路1、2は下手仮設電源盤と同じ回路
	常設機材	型式 FU-122-60 メーカー 松村電機製作所	60W白熱電球36灯 / 2回路 / 1色18灯 常設の色 #W #78 / シート枠 125×145mm
花道フットライト (上手)	回路	調光 / C型 20A	AC100V / 2回路2個 ※回路1、2は上手仮設電源盤と同じ回路
	常設機材	型式 FU-122-60 メーカー 松村電機製作所	60W白熱電球36灯 / 2回路 / 1色18灯 常設の色 #W #78 / シート枠 125×145mm